

DISSUASORE LUMINOSO E A ULTRASUONI E FLASH PER RODITORI E MARTORE



Caratteristiche

Rodent and Marten Car Repeller è destinato a proteggere i materiali dalle rosicchiature dei roditori; evita il deterioramento di fili e flessibili di auto, camper, tagliaerba, trattori, ecc.

- Protegge l'auto da roditori e martore che rosicchiano i cavi.
- Emette ultrasuoni e luce flash.
- Si collega alla batteria del veicolo.
- Attivazione automatica: si accende quando il veicolo è spento e va in modalità standby quando il veicolo è acceso.

Funzionamento

L'efficacia degli ultrasuoni per l'allontanamento di animali indesiderati è stata dimostrata da laboratori indipendenti. Gli animali si spostano altrove in quanto non riescono ad abituarsi agli ultrasuoni, la cui frequenza, cambia continuamente. Il loro ambiente diventa ostile e non riescono più a percepire un eventuale pericolo: per questo motivo si allontanano quindi dal luogo interessato.

Installazione

Installare l'apparecchio sotto il cofano del veicolo.

1. Evitare le zone a temperature elevate (ad esempio il collettore di scarico).
2. Collegare il connettore bianco sulla porta del dissuasore.
3. Collegare il filo rosso al morsetto positivo della batteria del veicolo.
4. Collegare il filo nero al morsetto negativo della batteria del veicolo.
5. Utilizzare le fascette in dotazione per fissare l'apparecchio in completa sicurezza al vano motore. Non collocare l'apparecchio in una posizione dove potrebbe ostacolare i componenti in movimento.

Regolazione dell'apparecchio

1. Premere il pulsante ON / OFF per accendere l'apparecchio. Le 4 spie a LED lampeggiano per 2 secondi.
2. La spia situata al centro lampeggia rapidamente in rosso per 10 secondi. L'apparecchio è in funzione.
3. Modalità repellente a ultrasuoni per 120 secondi: alternanza di ultrasuoni e flash. Emissione di ultrasuoni variabili fra 25 kHz e 55 kHz.
4. Modalità repellente a ultrasuoni per 180 secondi. L'apparecchio ripete i cicli delle fasi 3 e 4 finché non percepisce le vibrazioni del motore.

Sicurezza per l'automobile

Il dissuasore non influenza le funzionalità del veicolo. Utilizza una piccola quantità di energia della batteria del veicolo. L'apparecchio entra in funzione solo quando il motore del veicolo è spento. Non appena il motore del veicolo viene acceso, l'apparecchio si spegne automaticamente ed entra in modalità standby.

Batteria: Se la tensione della batteria è inferiore a 10,5 V, il dissuasore interrompe il funzionamento per proteggerla.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 12 V – 24 V CC (corrente continua).

Assorbimento: 0,6 W – 1,2 W.

Frequenze: variazioni comprese fra 25 kHz e 55 kHz

Articolo	Codice	Confezione
Rodent and Marten Car Repeller	9-10-0508	singola